

onLock

FP Pro

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung onLock FP – Pro

Wird der Fingerprint zum ersten mal an den Strom angeschlossen, öffnet er bei jedem Finger der gelesen wird. (Handwerker - Modus)

Es sollte sofort nach Inbetriebnahme ein MASTER FINGER angelegt werden.

MASTER FINGER (ADMIN FINGER) ANLEGEN:

Um einen Master Finger an zu legen halten Sie einen Finger für 5 Sekunden auf den Fingerprint, Nehmen sie ihn wieder weg wenn das GELBE Licht leuchtet, Das GELBE Licht BLINKT nun und signalisiert die Bereitschaft einen Finger als MASTER FINGER zu lesen.

Nun legen Sie den zu lesenden Finger der als MASTER FINGER benutzt werden soll auf den Fingerprint.

LESEVORGANG

Beim Einlernen eines Fingers, egal ob Master oder Benutzer, ist die Vorgehensweise immer gleich.

Finger auflegen bei BLAUEM Licht wieder weg nehmen dies zwischen 4 – 6 mal hintereinander und den Finger dabei immer ein bisschen bewegen, bis das GRÜNE Licht an geht.
Dies signalisiert den erfolgreichen Scan des Fingers.
(Bei ROTEM Licht ist ein Fehler aufgetreten und man sollte das vorgehen wiederholen)

WEITEREN MASTER FINGER ANLERNEN (Max. 10 Master Finger):

Sollen mehrere MASTER FINGER angelegt werden Kann man im Anschluss beim Lesen des ersten Master Fingers gleich den nächsten auflegen und Einlernen.

Ist man fertig mit den Master Fingern warten sie 5 Sekunden und der Fingerprint kehrt in den Betriebsmodus zurück.

Nun können die Masterfinger die Tür öffnen.

BENUTZERFINGER ANLERNEN

Um einen Benutzer ohne Verwaltungsrechte an zu legen, Legen sie einen MASTER FINGER für 10 Sekunden auf den Fingerprint, bis der Fingerprint PINK Leuchtet.

Farbreihenfolge innerhalb der 10 Sekunden:
Gelb ; PINK

Nun kann der Benutzerfinger aufgelegt werden und vorgegangen werden wie in LESEVORGANG beschrieben.
Auch hier gilt: Wenn das PINKE Licht blinkt, kann man gleich den nächsten zu lesenden BENUTZERFINGER anlernen.
Ist man fertig mit den Benutzer Fingern, warten sie 5 Sekunden und der Fingerprint kehrt in den Betriebsmodus zurück.

Ihr Fingerprint System **onLock FP Pro** Ist nun **Betriebsbereit** und reagiert nur auf die eingelesenen MASTER und BENUTZER Finger.

LÖSCHEN EINES EINZELNEN FINGERS

Um Einen einzelnen Benutzer Finger zu löschen halten sie einen MASTER FINGER für 25 SEKUNDEN auf den Fingerprint bis der Fingerprint WEIß leuchtet. Nun können sie den Master Finger weg nehmen und das weiße Licht blinkt. Jetzt halten sie den zu löschenden Finger auf den Fingerprint. Ist der Finger gelöscht leuchtet der Fingerprint GRÜN

Farbreihenfolge innerhalb der 25 Sekunden:
Gelb ; Pink; Gelb; Pink; WEIß

WERKSEINSTELLUNG

Um das Gesamte System auf Werkseinstellung zurück zu setzen Benutzen sie einen Master Finger und legen ihn für 15 Sekunden auf den Fingerprint bis das Gelbe Licht am Fingerprint das 2. Mal leuchtet. Nehmen sie den Finger weg und dann wieder auflegen. Nun Leuchtet das Grüne Licht für 3 Sekunden und signalisiert so die erfolgreiche Zurücksetzung.

**Es sollte sofort nach ZURÜCKSETZUNG wieder ein MASTER FINGER angelegt werden,
Da er sich wie anfangs beschrieben im „Handwerker – Modus“ befindet und jeder Finger den Fingerprint auslösen kann!**

Farbreihenfolge innerhalb der 15 Sekunden:
Gelb ; Pink; GELB

Technische Daten	
Versorgungsspannung	24 VDC
Fingerspeicher	Max: 50 Finger
Stromaufnahme im Standby	6mA
Stromaufnahme im Arbeitsmodus	Max: 10 A
CE Zertifizierung nach	2014/30/EU