

onLock

NFC

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung onLock NFC

Im Lieferumfang Befindet sich:

1x Admin Karte
3x NFC Tags (Benutzer)
3X NFC Tags (Aufkleber für iPhones)

Warum Aufkleber für iPhones?
Apple unterstützt sein eigenes NFC nur für Apple Pay und nicht für freie Nutzung!
(Ändert Apple diese Einschränkung, funktioniert unser NFC System auch hiermit.)

Hierfür sind die Aufkleber im Lieferumfang.
Kleben sie einen dieser Aufkleber im unteren Bereich der Handyhülle oder auf das Handy.

Android Phones können als NFC Tag uneingeschränkt benutzt werden. Hier ist keine Einschränkung! NFC Muss nur eingeschaltet sein in den Einstellungen des Handys.

Empfehlung:
Nutzen Sie KEIN Handy als Administrations Tag! Nutzen Sie Die Mitgelieferte Admin Karte und verstauen sie sie zu hause.

Die Mitgelieferte Karte ist bereits als Admin Karte angelegt.

Einlesen von Benutzer Tags:

Halten Sie die Admin Karte für 5 Sekunden an den Lesebereich und es ertönt ein Aufsteigendes Signal. Nehmen die die Admin karte vom Lesebereich weg und halten sie ein Benutzer Tag (Chip, Karte, Handy, Armband usw...) an den Lesebereich. Wurde das NFC Signal des Tags erkannt ertönt ein Bestätigungssignal. Sie können nun das nächste Tag einlesen und das nächste .....
Sind sie fertig mit einlesen der Benutzer Tags halten sie die Admin karte an den Lesebereich und ein Bestätigungssignal ertönt**.** **Ihr onLock NFC System ist nun Betriebsbereit!**

Löschen von Benutzer Tags:

Halten Sie die Admin Karte für 10 Sekunden an den Lesebereich Bis das absteigende Signal ertönt. Nehmen sie die Admin Karte vom Lesebereich weg und halten sie das zu löschende Tag an den Lesebereich. Es ertönt ein Bestätigungssignal. Sie können mehrere Tags hintereinander Löschen. Sind sie damit fertig legen sie die Admin Karte zum bestätigen auf und die Benutzer Tags die gelesen wurden sind gelöscht.

Werkseinstellung:

Um das System auf Werkseinstellung zurück zu setzen, Legen sie die Admin Karte für 15 Sekunden auf den Lesebereich. Ein Signal piept 15 Mal. Nun die Admin karte vom Lesebereich entfernen und nochmals über den Lesebereich führen. Ein Langer Ton signalisiert die erfolgreiche Rücksetzung des Systems.
(Das erste Tag das nun wieder eingelesen wird ist das ADMIN TAG!

Technische Daten	
Versorgungsspannung	24 VDC
Frequenzbereich	13,56 Mhz
Stromaufnahme im Standby	6mA
Stromaufnahme im Arbeitsmodus	Max: 10 A
CE Zertifizierung nach	2014/30/EU

Admin Karte 1X



NFC TAG 3X



NFC Aufkleber 3X



Alle NFC Tags im freien Handel können für unser System benutzt werden sofern sie die 13,56 MHZ Frequenz haben.